

# Ficha de producto



VALENA NEXT W/NETATMO LEGRAND

Micromódulo conectado para puertas de garaje with Netatmo

REF. 067696 | EAN. 3414971346727

Micromódulo conectado para puertas de garaje with Netatmo

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Micromódulo conectado para puertas de garaje with Netatmo

### Características del producto

- Contacto seco para puerta de garaje conectada
- Se suministra con 2 sensores cableados de ubicación
- Se puede instalar en caja Plexo IP55 80x80mm o superior
- Compatible con cualquier tipo de motor de apertura equipado con entrada auxiliar de contacto seco.
- Alimentación 110/230V.

### Descripción

El micromódulo conectado para puertas de garaje permite controlar la apertura y cierre de las puertas de garaje motorizadas, desde la aplicación Home + Control y por control vocal. Requiere la instalación previa de un starter pack.

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Instalación integrada

### Ventajas en el uso

- Para controlar las puertas de garaje de una vivienda

### Características específicas

- Gracias a sus dos sensores, la gestión de la puerta de garaje está perfectamente segura.
- Permite abrir/parar/bajar
- Información del estado de la puerta en la aplicación (abierta, cerrada, bloqueada).

## Características técnicas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Sistema de bus KNX                    | No        |
| Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No        |
| Sistema bus radio frecuencia          | Si        |
| Sistema de bus LON                    | No        |
| Sistema de bus Powernet               | No        |
| Otros sistemas de bus                 | Zigbee    |
| Radiofrecuencia bidireccional         | Si        |
| Tipo de montaje                       | Empotrado |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Temperatura de almacenamiento                         | 0-45 °C   |
| Voltaje nominal                                       | 100-240 V |
| Frecuencia                                            | 50-60 Hz  |
| Consumo en modo de espera                             | 2.1 mA    |
| Neutro obligatorio                                    | Si        |
| Indicación de marcas de los bornes de conexión        | Si        |
| Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No        |
| Color                                                 | Negro     |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Con conexión de bus                            | No      |
| Módulo de bus desmontable                      | No      |
| Operación local/operación manual               | Si      |
| Con indicador LED                              | Si      |
| Número de entradas                             | 5       |
| Corriente de conmutación (resistiva)           | 1 A     |
| Potencia máx. de conmutación                   | 200 W   |
| Máx. número de salidas de persianas venecianas | 1       |
| Con función de interruptor                     | Si      |
| Tipo de corriente                              | CA      |
| Clase de protección (IP)                       | IP20    |
| Anchura                                        | 94 mm   |
| Altura                                         | 56 mm   |
| Profundidad                                    | 29 mm   |
| Profundidad de instalación                     | 29 mm   |
| Resistencia al impacto                         | IK04    |
| Temperatura de funcionamiento                  | 5-45 °C |

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Libre de halógenos                                | Si                           |
| Tratamiento antibacteriano                        | No                           |
| Método de conexión                                | Terminal enroscado           |
| Número de bornes                                  | 5                            |
| Capacidad de los bornes                           | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>      |
| Contiene pila y/o acumulador                      | No                           |
| Objeto conectado                                  | Si                           |
| Método de operación                               | Zigbee                       |
| Plataforma de descarga de aplicaciones            | Google Play Store            |
| Medio de programación                             | Aplicaciones para smartphone |
| Con comando por voz                               | Si                           |
| Programable                                       | Si                           |
| Interoperabilidad del protocolo de conexión       | Si                           |
| Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si                           |
| Asistentes de voz compatibles                     | Google Assistant             |
| Nombre de la aplicación                           | Home + Control               |
| Función de uso del producto                       | Gestión de persianas         |

## Documentación

### Documentación Técnica

-  LE13977AA\_ES.pdf | PDF (4.86Mo)
-  F03831FR-00.pdf | PDF (0.19Mo)
-  F03831ES-00.pdf | PDF (0.7Mo)
-  LE13977AB.pdf | PDF (5.62Mo)
-  F03831EN-00.pdf | PDF (0.19Mo)

### Certificados

-  Decl. UE RED-A 4128 A | (0.26Mo)
-  OC / CB-HU-004810 | (0.87Mo)