

SF-MNT10BNC

Monitor SAFIRE LED 10"

Diseñado para videovigilancia

Formato 16:10

VGA, HDMI, BNC loop y Audio

Resolución 1280x800

Altavoces integrados



Safire

Monitor LED 10"

Específico para CCTV

Formato 16:10

Número de colores 16.7 M

Resolución 1280x800

Brillo 300 cd/m2

Coefficiente de contraste de imagen 800:1

Tiempo de respuesta 8 ms

1 entrada BNC / 1 salida de vídeo BNC (loop)

Entradas de video adicionales: VGA y HDMI

1 entrada de audio jack 3.5 mm

Altavoces incorporados

Sin distorsión en la imagen

Especificaciones

Tamaño (pulgadas)	10.1"
Número de colores	16.7 M
Resolución	1280x800
Ángulo de visión	160°
Brillo	300 cd/m2
Coefficiente de contraste	1200:1 (típico) 50.000.000:1 (Contraste dinámico)
Tiempo de respuesta	8 ms
Soporte VESA	75x75
Características especiales	Menú OSD multilingüe / 3D-NR / Salida de vídeo BNC loop
Audio	Entrada conector Jack 3.5mm Sonido STEREO
Entrada / Salida	D-Sub (VGA), HDMI, BNC IN / BNC OUT
Frecuencia de señal de vídeo	60~75 Hz(V)
Consumo de energía	Funcionamiento 15W
Alimentación	12V DC / 3A
Dimensiones (sin soporte)	246 (Largo) x 43 (Ancho) x 173 (Alto) mm
Dimensiones (con soporte)	246 (Largo) x 85 (Ancho) x 230 (Alto) mm