

Ficha de producto



SMART ELECTRICAL PANEL LEGRAND

Módulo de medida conectado 63A

REF. 412015 | EAN. 3414972238328

Módulo de medida conectado para medida de 1 circuito -
Suministrado con 1 transformador de corriente monofásico
cerrado hasta 80A - 1 módulo.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Módulo de medida conectado para medida de 1 circuito - Suministrado con 1 transformador de corriente monofásico cerrado hasta 80A - 1 módulo.

Descripción

Módulo de medida conectado 63A - 1 canal. Se instala en el cuadro eléctrico. Ancho: 1 módulo DIN. Protocolo de comunicación Zigbee. Se suministra con el toroidal 80A max. Requiere la instalación previa de un módulo Gateway o un starter pack conectado.

Características técnicas

Sistema de bus KNX	No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)	No
Sistema bus radio frecuencia	No
Sistema de bus LON	No
Sistema de bus Powernet	No
Otros sistemas de bus	Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional	Si
Modelo	Medidor de energía
Método de conexión	Directo
Potencia reactiva	No
Aprobado según PTB	No
Interfaz de impulso S0	Ninguno
Cambio de tarifa	No
Clase de precisión	1
Anchura	17.7 mm

Voltaje nominal	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Libre de halógenos	Si
Capacidad de los bornes	0.75-2.5 mm ²
Tipo de conexión	Cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Puerto USB	No
Tipo de montaje	Carril DIN
Direccionable	No
Contiene pila y/o acumulador	No
Objeto conectado	Si
Método de operación	Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store

Altura	101.9 mm
Profundidad	67.2 mm
Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP20
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C
Tipo de tensión	CA

Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	No
Asistentes de voz compatibles	Google Assistant
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Medición y contador de energía

Documentación

Documentación Técnica

-  [LE12267-FR.pdf](#) | PDF (1.58Mo)
-  [LE12267_ES.pdf](#) | PDF (1.83Mo)
-  [F03108EN-07.pdf](#) | PDF (2.04Mo)
-  [F03108FR-07.pdf](#) | PDF (2.04Mo)
-  [LE12267AH_EN.pdf](#) | PDF (1.83Mo)